



# Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1201n

Imprimantes Neverstop. Les bénéfices ne s'arrêtent jamais.

Profitez d'un rendement immédiat exceptionnel, et économisez jusqu'à 60 % sur le toner<sup>1</sup> avec 5 000 pages incluses.<sup>2</sup> Multipliez votre production intégrée par sept.<sup>3</sup> Imprimez, numérisez, photocopiez et rétablissez les niveaux d'encre à moindre coûts.<sup>1</sup> L'application HP Smart vous permet d'imprimer et de numériser où que vous soyez.<sup>4</sup>



Pour en savoir plus, consultez:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Points forts

- Impression, numérisation, copie
- Impression monochrome jusqu'à 20 ppm
- 5 000 pages de toner disponibles directement
- Toner auto-rechargeable
- Compatible avec HP Smart App
- Connectivité Ethernet
- Bac d'alimentation de 150 feuilles

### Jusqu'à 60 % d'économies sur le toner<sup>1</sup>

- Faites des économies de toner immédiatement dès le déballage.<sup>1</sup> Réalisez jusqu'à 60 % d'économies sur votre toner à chaque recharge.<sup>1</sup>
- La qualité laser à un prix abordable. Faites des économies avec ce toner comparé aux cartouches HP traditionnelles.<sup>1</sup>
- Effectuez facilement toutes vos tâches grâce aux performances polyvalentes de l'imprimante multifonction : imprimez, numérisez et copiez
- Les entreprises n'ont pas besoin d'attendre votre imprimante. Optimisez votre temps de fonctionnement grâce à des vitesses d'impression élevées.

### Jusqu'à sept fois plus de pages que les imprimantes laser pour la même catégorie<sup>3</sup>

- Profitez d'un rendement du toner intégré avec sept fois plus de pages par rapport aux imprimantes laser de la même catégorie.<sup>3</sup>
- Imprimez directement des milliers de pages, avec 5 000 pages de toner incluses.<sup>2</sup>
- Augmentez votre capacité sans avoir à recharger aussi souvent grâce à un bac d'alimentation de 150 feuilles.

### Chaque recharge vous fait économiser<sup>1</sup>

- Le système pratique de toner HP rechargeable vous simplifie la vie.<sup>5</sup>
- Rechargez le toner en toute sérénité. Le kit de recharge du toner rétablit les niveaux d'encre immédiatement.<sup>6</sup>
- Cette imprimante laser innovante offre une qualité exceptionnelle, page après page.
- Imprimez des textes nets et des noirs intenses pour tous vos documents.

### Rester productif quel que soit l'endroit

- L'application HP Smart vous permet d'imprimer, de numériser et d'envoyer des télécopies en toute sécurité depuis n'importe où.<sup>4</sup>
- Partagez aisément les ressources : accès et impression via la mise en réseau Ethernet.
- Ne perdez plus de temps avec des étapes inutiles et répétitives grâce à vos propres raccourcis.<sup>4</sup>

## Présentation du produit

Imprimante laser multifonction HP Neverstop Laser 1201n présentée



1. Écran LCD à icônes
2. HP Smart - application d'impression mobile
3. Bac de sortie de 100 feuilles
4. Scanner à plat
5. Port USB 2.0 haut débit
6. 20 ppm A4
7. Ethernet intégré
8. Bac d'entrée de 150 feuilles
9. Le toner HP authentique préinstallé délivre jusqu'à 5 000 pages

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	<b>W1143A</b> Kit de recharge de toner laser noir HP 143A Neverstop authentique (2 500 pages)
	<b>W1143AD</b> Kit de recharge de toner noir Neverstop authentique HP 143AD (double pack) (Par kit : 2 500 pages)
	<b>W1144A</b> Tambour d'imagerie noir HP 144A authentique (20 000 pages)
Service et Assistance	<p><b>UB4Y5E</b> HP, service d'échange standard pour Neverstop Laser 1200 (3 ans)</p> <p><b>UB4Y2E</b> HP, service d'échange le jour ouvré suivant pour Neverstop Laser 1200 (3 ans)</p> <p>(UB4Y5E - disponible dans tous les pays de la zone EMOA sauf Moyen-Orient, Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Slovénie, Turquie. UB4Y2E - disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)</p>

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1201n
Référence du produit	5HG89A
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Panneau de commandes	LCD avec icône
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 20 ppm;
Première page imprimée	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 8,5 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : 15 s;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp x 2; <b>Technologie:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 20,000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 250 à 2 500 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certification Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, application HP Smart, HP Smart Task
Langages standards de l'imprimante	PCLm5; URF; PWG
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 356 mm
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
<b>Copie</b>	
Vitesse de copie	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 14 cpm
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; <b>Nombre maximal d'exemplaires:</b> Jusqu'à 99 copies; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %
<b>Numérisation</b>	
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Spécifications du scanner	<b>Type de scanner</b> À plat; <b>Technologie de numérisation:</b> D-CIS; <b>Version Twain:</b> Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 216 x 297 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Non
Zone de numérisation	<b>Format maximale du support (à plat):</b> 216 x 297 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Vitesse du processeur	500 MHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100 Base
Sans fil	Non
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Application HP Smart; Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP : IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autolP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Disque dur	Sans
Mémoire	<b>Standard:</b> 64 Mo ; <b>Maximum:</b> 64 Mo
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 1 bac d'alimentation ; <b>Maximum:</b> 1 bac d'alimentation
Types de supports	Papier ordinaire; Papier épais; Papier standard; Étiquettes; Papier léger; Enveloppe
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> 105 x 148,5 mm à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> A6; A5; A4; Enveloppe N°10; C5 Enveloppe ; Enveloppe DL; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm à 216 x 356 mm

<b>Modèle</b>	Imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1201n
<b>Référence du produit</b>	5HG89A
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée standard:</b> Bac d'entrée de 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 100 feuilles
<b>Grammage du support</b>	60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité d'entrée papier</b>	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 150; Enveloppes : 1 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles
<b>Capacité de sortie</b>	<b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis; USB Linux (pour plus d'informations, voir <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible, Internet requis; USB Linux (pour plus d'informations, voir <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB
<b>Logiciels fournis</b>	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Win8+), pilote pour imprimante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configuration de périphérique et logiciel, manuels de l'utilisateur en ligne, assistant pour imprimante HP, pilote HP Scan, application HP Scan, HP Product Improvement Study; Pour macOS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
<b>Administration de l'imprimante</b>	Assistant d'impression HP (UDC); Boîte à outils pour les appareils HP; Utilitaire HP (Mac)
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Maximum</b> 380,5 x 385 x 521 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	481 x 390 x 421 mm
Poids de l'imprimante	8,73 kg
Poids du carton/paquet	11,2 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 32,5 °C <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR
<b>Conditions de stockage</b>	<b>Température:</b> -20 à 50°C
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 51 dB (A)
<b>Alimentation<sup>2</sup></b>	<b>Exigences:</b> 220 V - 240 V nominale à +/- 10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60 Hz nominale à +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Consommation:</b> 338 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,95 watts (Veille), 0,1 watt (Arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique:</b> Blue Angel : 0,677 kWh / semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré);
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
<b>Certifications</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, NMB-003 édition 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, autres homologations CEM spécifiques selon les pays. <b>Conforme Blue Angel</b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
<b>Pays d'origine</b>	Fabriqué en Chine
<b>Contenu de l'emballage<sup>4</sup></b>	Imprimante laser HP Neverstop 1201n; Tambour d'imagerie noir HP authentique pré-installé (rendement 5 000 pages, durée de vie utile 20 000 pages); Guide de référence; Guide d'installation; Brochure sur les réglementations; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Cordon d'alimentation; Câble USB
<b>Garantie</b>	Garantie limitée standard d'un an sur le matériel et bénéficiez d'une garantie étendue allant jusqu'à 3 ans en vous inscrivant sur <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> D'après le comparatif interne réalisé par HP du MRSP et du coût par page de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard, à partir de mars 2020. Pour en savoir plus, consultez la page : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Rendement moyen selon la norme ISO/CEI 19752 (en impression continue). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> Sur la base de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard avec un rendement ISO de 500 pages. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Rendement moyen selon la norme ISO/CEI 19752 (en impression continue). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont uniquement en anglais. Accès Internet requis (doit faire l'objet d'un achat séparé).

<sup>5</sup> Avec une utilisation conforme aux instructions d'installation.

<sup>6</sup> Le kit de rechargement du toner n'est pas fourni avec l'imprimante ; il doit être acheté séparément.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Apple AirPrint - L'appareil mobile doit être doté de la fonction AirPrint®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne modifiez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>3</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>4</sup> Tambour d'imagerie laser noir HP authentique (rendement du toner échantillon noir fourni 5 000 pages, avec une durée de vie utile du tambour d'imagerie de 20 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Août 2020

